

LC BG SCHALTNETZTEIL 12V



DATENBLATT:

LC BG Schaltnetzteil 12V
LC-WAWBG151267

TECHNISCHE DATEN:

Material:	Aluminium
Zertifikate:	RoHs
Zertifikate:	CE
Eingangsspannung:	85-264VAC / 120-370VDC
Eingangsfrequenz:	47-63 Hz
Effizienz:	0,8
Einschaltstrom:	20A Kaltstart
Leckstrom:	<0.3mA/240VAC
Leckstrom:	<0.5mA/240VAC
Leckstrom:	<1mA/240VAC
Leckstrom:	<2mA/240VAC
Ausgangsspannung:	12V DC
Nennstrom:	1,25A
Nennstrom:	2,5A
Nennstrom:	5A
Nennstrom:	8,5A
Nennleistung:	15W
Nennleistung:	30W
Nennleistung:	60W
Nennleistung:	100W
Geräuschentwicklung:	80mVp-p
Geräuschentwicklung:	100mVp-p
Überlastung:	Konstante Strombegrenzung. Erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand entfernt wurde.
IP-Schutzart:	IP 67
Zertifikate:	EMC
Wechselstrom:	0,55A/115VAC – 0,35A/230VAC
Wechselstrom:	0,8A/115VAC – 0,4A/230VAC
Wechselstrom:	1,2A/115VAC – 1A/230VAC
Wechselstrom:	2,4A/115VAC – 1,2A/230VAC
Einschaltstrom:	30A Kaltstart
Einschaltstrom:	36A Kaltstart
Einschaltstrom:	40A Kaltstart